



Integratie spraak op Wizard Elite: FT25SP

1 Doelstelling

Bedoeling is om een gesproken boodschap te genereren wanneer :

- a) men op één van de maximaal 8 knoppen drukt van de Wizard Elite.
- b) de opgebeldde persoon de oproep beantwoordt

Iedere boodschap is 5 seconden lang en er kunnen dus maximaal 16 (8X2) boodschappen zijn.

2 Realisatie

De FT25SP bestaat uit een hardware print voorzien van een spraakchip die communiceert met de basisprint van de Wizard Elite.

Programmatiecodes Wizard Elite:

- a) programmeercode (na ingave *1996*) om spraak al of niet af te spelen bij aanbellen:

standaard biepton bij drukken **571 0x** = standaard waarde of na ingave van code 530
spraak sturen bij drukken **571 1x**
waarbij x =1..8^{ste} drukknop voorstelt
x=0 alle drukknoppen voorstelt

- b) programmeercodes (na ingave *1996*) om spraak al of niet af te spelen bij beantwoorden:

- 1) standaard idcode **572 0x** = standaard waarde of na ingave van code 530
spraak sturen bij beantwoorden **572 1x**
waarbij x =1..8^{ste} drukknop voorstelt
x=0 alle drukknoppen voorstelt

- 2) activeer stemdetectie bij afhaken : **522** Déactiveer stemdetectie bij afhaken : **523**

- c) programmeercode (na ingave *1996*) om spraak op te nemen bij drukken:

573 1x vb "welkom bij knop één"
waarbij x =1..8^{ste} drukknop voorstelt

- d) programmeercode (na ingave *1996*) om spraak op te nemen bij beantwoorden:

574 1x vb "oproep van knop één"
waarbij x =1..8^{ste} drukknop voorstelt

Na iedere programmatie voor spraak opname hoor je na 5 seconden één biep en heb je de keuze om bij ingave van 1 = terug spraak opnemen

2= playback

3= verlaat spraakopname voor de desbetreffende knop

Met de code 5730x en 5740x kan je de opgenomen boodschappen ook weergeven van de desbetreffende knop.