Door Entry Systems

Smart Doorphones BVBA
Fasttel
Klipsenstraat 18A
9160 Lokeren
+32 9 244 65 20
info@fasttel.com

Fiche technique/Manuel de Product

Art.nr: FT9104

Description : Fasttel DAS QR + Cardreader intégré
Étanche 13,56 Mhz

Le FT9104 a été développé comme un lecteur QR et de carte encastré de 13,56 Mhz avec des fonctions d'écriture et de lecture.

Ce lecteur de code QR ne peut pas être utilisé seul et doit toujours être acheté en combinaison avec notre FT9002 ou 4.

Facile à installer, performance stable pratique, belle et compatible avec les accès multiples controlesystemen.

Connector:	**Wiegand 26/44**
Rouge	DC12V/VCC
Noir	GND
Vert	Data 0
Blanc	Data 1
Bruin	LED
Jaune	Buzzer

Size(L * W * H)	86*86*42mm
Materiaal	PC
Systeem uitgang	Wiegand
Code ondersteuning	QR、Barcode
Spanning	4-15V
Werkende stroom	800mA
Lezen richting	45°
Snelheid	<200Ms
Lezen afstand	0-20CM
Kenmerken	Auto-sensoring met ZOEMER
Licht	INGEBOUWDE LED
Milieu	Tem.:-20 ~ 70℃ Hum.:10% ~ 90%
Besturingssysteem	Windows(xp 7 8 10)、Linux
LED	ROOD: WERKEN GROEN: FEEDBACK LICHT GROEN: NETWERK
LEZEN DISTAND	3-6CM
CARD ONDERSTEUNING	MIFARE

Une étiquette ou une carte peut bien sûr simplement être offerte au lecteur et vous pouvez ensuite donner à la carte dans le contrôleur les droits corrects.

Avec un code QR, c'est différent.
Vous créez d'abord un code QC. Cela peut être fait avec plusieurs progiciels sur Internet.
Entrez la sortie du code, un numéro maximum de 6 chiffres dans le contrôleur et attribuez-le également à une porte / utilisateur.

À ce moment-là, vous avez le code QR numériquement et pouvez l'envoyer par e-mail, etc.

Bien sûr, vous pouvez déterminer les horaires dans le contrôleur.

Un exemple est un invité dans un B & B.
Vous lui envoyez le code QR par e-mail et vous avez déterminé à l'avance à quelle date ce code QR a accès et aussi à partir de quelle heure à quelle heure.
Après cela, le code ne fonctionnera plus.